

Finder FF-ESF100 + FF-LX200 — Türkçe Teknik Doküman

Teknik Özellikler (Datasheet) — Finder FF ESF100 + FF LX200 Intelligent Adresli Alarm Sireni ve Flaşör

Kapsanan modeller: FF-ESF100 + FF-LX200

Öne Çıkan Özellikler

- Yüksek güvenilirlik ve hata tespiti sağlar.
- Dahili kısa devre izolatörüne sahiptir.
- Tam dijital protokol kullanır.
- Kontrol paneli desteğiyle otomatik adreslenebilir.
- Düşük güç tüketimi ve 100dB ses seviyesi sunar.
- Dijital çift adres kontrolü sağlar.
- Hat kalitesi bilgisi sağlar.

Teknik Özellikler

Akım tüketimi (bekleme)	70µA
Akım tüketimi (alarm)	5mA
Çalışma gerilimi	15-40v DC
Bağıl nem	%95 RH
Çalışma ortamı sıcaklığı	-30°C – +70°C
Depolama ortamı sıcaklığı	-40°C – +70°C
Ses seviyesi	100dB
Uygulama standartları	EN 54-3 - EN 54-23

Sipariş Detayları

FF ESF100 + FF LX200	Intelligent adresli alarm sireni ve flaşör
----------------------	--

Şekiller

Aşağıdaki çizimler üreticinin kendi belgesinden alınmıştır; üzerlerindeki yazılar özgün hâliyle İngilizcedir.



Şekil 1 — kaynak belge sayfa 1

ADRES

Kethüda Mah. 43. Sk. No:12/1
Akhisar / MANİSA

TELEFON

0236 412 00 01
0532 579 95 01 (destek)

E-POSTA

destek@telmagbilisim.com

BU ÜRÜNÜN SAYFASI

telmagbilisim.com/urun/ff-esf100-ff-lx200

Bu belge, üreticinin resmî İngilizce teknik dokümanının TELMAG Bilişim tarafından hazırlanan Türkçe çevirisidir. Bağlayıcı kaynak üreticinin kendi belgesidir; çeviri bilgi amaçlıdır. Kaynak dosya: finder-ff-esf100-ff-lx200-2-datasheet.pdf

Projeniz için keşif, projelendirme ve teklif: telmagbilisim.com/iletisim