

MikroTik NetBox 5 ax — Türkçe Teknik Doküman

Teknik Özellikler (Datasheet) — MikroTik NetBox 5 ax Dış Ortam 5 GHz Wi-Fi 6 Kablosuz Baz Ünitesi

Kapsanan modeller: NetBox 5 ax

Genel Bakış

Popüler NetBox 5'in Wi-Fi 6 yükseltmesi. AP/CPE/Point-to-point — hepsini yapabilir!

SMA konnektörleri, çok yönlü (omnidirectional) erişim noktaları ve güçlü noktadan noktaya (point-to-point) bağlantılar oluşturmayı sağlar.

NetBox 5 ax, kurulumlarınızda birden fazla rolü doldurabilen güçlü bir çift zincirli (dual-chain) dış ortam cihazıdır: AP/CPE/Point-to-point. Güçlü 5 GHz Wi-Fi 6 radyosu, kullanışlı SMA konnektörleri ile gelir. Bu, bir HGO-antenna-OUT ekleyerek mükemmel bir çok yönlü AP elde edebileceğiniz anlamına gelir... veya 30 kilometreye kadar mesafeler için güçlü bir uzun menzilli noktadan noktaya bağlantı oluşturmak için mANT30 PA antenini deneyebilirsiniz.*

Bu her koşula uygun (hava koşullarına dayanıklı) kart, ARM mimarisine dayalı modern bir Qualcomm Maple CPU, 256 MB RAM, ekstra depolama veya diğer ihtiyaçlar için bir USB port ve PoE girişi bir Gigabit Ethernet portu içerir.

Kasayı, sistem yöneticilerinin (sysadmin) hayatını kolaylaştırmak için tasarladık. Kasayı tek elle zahmetsizce açabilirsiniz. Alt kısımda, koruyucu bir kapağın arkasında gizlenmiş Ethernet çıkışları bulunur. Kolay kule/direk kurulumu için bir montaj halkasıyla donatılmıştır, ayrıca ayrı bir DIN ray montajı da sunar.

Buraya kadar okuduysanız, işte küçük bir bonus özellik: çeşitli alarmlar veya yaratıcı çıkışlar için o eski dostumuz buzzer'ı (sesli uyarıcı) koruduk.

*Daha uzun bağlantıların mümkün olduğunu, ancak güvenilirliklerinin değişebileceğini belirtmek önemlidir. Ayrıca, elde edilebilecek mesafe büyük ölçüde kullanılan antene bağlıdır.

Öne Çıkan Özellikler

- Modern çift çekirdekli ARM CPU
- USB port
- 5 GHz kablosuz
- PoE giriş
- Gigabit Ethernet
- Dayanıklı dış ortam muhafazası

Güç Beslemesi

PoE giriş	Pasif PoE
PoE giriş voltajı	18-28 V
Maksimum USB akımı	1.5 A
Güç adaptörü nominal voltajı	24 V
Güç adaptörü nominal akımı	1.2 A
Maksimum güç tüketimi (aksesuarsız)	6 W
Maksimum güç tüketimi	15 W

Kutu İeriđi

- 24 V 1.2 A g adaptr
- Gigabit PoE enjektr
- Hortum kelepesi
- DIN ray montaj kiti

Teknik zellikler

rn kodu	L11UG-5HaxD-NB
CPU	Dual-Core IPQ-5010 800 MHz
CPU mimarisi	ARM
RAM boyutu	256 MB
Depolama	128 MB, NAND
1G Ethernet port sayısı	1
USB port	1 USB 2.0 port, tip A
Arayz bařına eřzamanlı istemci	128
Kablosuz bant	5 GHz
Kablosuz arayz modeli	QCN-6102
Kablosuz	802.11a/n/ac/ax ift zincir
Konnektr tipi	RP-SMA diři (dıřtan diřli)
Ekstralar	Buzzer (sesli uyarıcı), sinyal ve durum LED'leri, voltaj ve sıcaklık sensrleri
Boyutlar	245 x 121 x 50 mm
İřletim sistemi	RouterOS v7, Lisans seviyesi 4
alıřma sıcaklıđı	-40°C to +70°C

řekiller

Ařađıdaki izimler reticinin kendi belgesinden alınmıřtır; zerlerindeki yazılar zgn hliyle İngilizcedir.



Şekil 1 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 2 — kaynak belge sayfa 3



Şekil 3 — kaynak belge sayfa 3

ADRES

Kethüda Mah. 43. Sk. No:12/1
Akhisar / MANİSA

TELEFON

0236 412 00 01
0532 579 95 01 (destek)

E-POSTA

destek@telmagbilisim.com

BU ÜRÜNÜN SAYFASI

telmagbilisim.com/urun/mikrotik-netbox-5-ax

Bu belge, üreticinin resmi İngilizce teknik dokümanının TELMAG Bilişim tarafından hazırlanan Türkçe çevirisidir. Bağlayıcı kaynak üreticinin kendi belgesidir; çeviri bilgi amaçlıdır. Kaynak dosya: mikrotik-netbox-5-ax-datasheet.pdf

Projeniz için keşif, projelendirme ve teklif: telmagbilisim.com/iletisim