

MikroTik PW48V-12V85W — Türkçe Teknik Doküman

Teknik Özellikler (Datasheet) — MikroTik PW48V-12V85W 48V'tan 12V'a Güç Dönüştürücü Adaptör

Kapsanan modeller: PW48V-12V85W

Genel Bakış

±48 V DC telekom Açık Çerçeve (Open Frame) güç kaynağı, 12 V 7 A çıkışlı; "r2" revizyonundan itibaren Cloud Core Router'lar veya yeni CCR2004-1G-12S+2XS ve CRS326-24S+2Q+RM ile kullanım içindir. ±48 V kurulumlar için mevcut güç kaynaklarından birini çıkarıp yeni PW48V-12V85W ile değiştirmeniz yeterlidir.

Özellikle -48 V telekom gücü için üretilmiş olsa da, desteklenen giriş aralığı 36 V'tan 57 V'a kadardır. Not: Kullanmak için, artı kutup, eksi kutuptan 36 V ile 57 V arasında daha yüksek bir potansiyelde olmalıdır (örn. eksi kutup -48 V ise, artı kutup -12 V ile +9 V arasında olmalıdır).

Teknik Özellikler

Ürün kodu	PW48V-12V85W
Giriş	±48 V, 3 A
Çıkış	12 V, 7 A
Çalışma sıcaklığı	-20°C ile +60°C arası
Boyutlar	118 x 52 mm

Kutu İçeriği

- Güç kablosu

Kullanım Örneği

Örnek görsel, mevcut (stok) güç kaynağının (PSU) PW48V-12V85W ile nasıl değiştirildiğini göstermektedir.

Şekiller

Aşağıdaki çizimler üreticinin kendi belgesinden alınmıştır; üzerlerindeki yazılar özgün hâliyle İngilizcedir.



Şekil 1 — kaynak belge sayfa 1

ADRES

Kethüda Mah. 43. Sk. No:12/1
Akhisar / MANİSA

TELEFON

0236 412 00 01
0532 579 95 01 (destek)

E-POSTA

destek@telmagbilisim.com

BU ÜRÜNÜN SAYFASI

telmagbilisim.com/urun/mikrotik-pw48v-12v85w

Bu belge, üreticinin resmî İngilizce teknik dokümanının TELMAG Bilişim tarafından hazırlanan Türkçe çevirisidir. Bağlayıcı kaynak üreticinin kendi belgesidir; çeviri bilgi amaçlıdır. Kaynak dosya: mikrotik-pw48v-12v85w-datasheet.pdf

Projeniz için keşif, projelendirme ve teklif: telmagbilisim.com/iletisim