


FF ES101 ELEKTRONİK SİREN



CE

EN54-3

Dedal

ÜSTÜN ÖZELLİKLERİ

- ▶ Düşük akım tüketimi
- ▶ Estetik tasarım ile her mahale uygun
- ▶ Kilitlenebilir soket yapısı ile sabotaj korumalı
- ▶ İki farklı soket yapısı ile iç ve dış mahal kullanım
- ▶ 4 farklı ton seçeneği
- ▶ Yangına dayanıklı gövde
- ▶ 12-24V DC seçeneği ile güvenlik sistemlerine uyumlu
- ▶ Kırmızı veya beyaz gövde seçeneği

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Gerilimi
Alarm Akımı @24V DC

24V DC
<10,6mA

Performans:

Ses Çıkışı
Ton Sayısı
Frekans Aralığı

98dB
4
600-2800Hz

Çevresel:

Nem
Sıcaklık
Muhafaza
Koruma Sınıfı

5% ~ 95%
-10°C ~ +55°C
ABS
IP43 veya IP65

SİPARİŞ DETAYLARI

- ▶ FF ES101-A Elektronik Siren iç mahal
- ▶ FF ES101-AB Elektronik Siren iç mahal beyaz
- ▶ FF ES101-B Elektronik Siren dış mahal
- ▶ FF ES101-BB Elektronik Siren dış mahal beyaz