

Dahua ARA43-W2(868) — Türkçe Teknik Doküman

Teknik Özellikler (Datasheet) — Dahua ARA43-W2(868) Kablosuz Alarm Tekrarlayıcı (Menzil Genişletici)

Kapsanan modeller: ARA43-W2(868)

Genel Bakış

DHI-ARA43-W2(868) Alarm Tekrarlayıcı

Özellikler

- En fazla 128 çevre birimi bağlanır.
- Çift yönlü RF iletişimi.
- LED göstergesi cihaz durumunu gösterir.
- Elle ve otomatik eşleştirmeyi destekleyerek güvenlik sisteminin RF menzilini artırır.
- Kör alanları azaltmak için çift anten arasında otomatik geçiş yapar.
- Bulut güncellemesi ve başarısız güncellemeden otomatik kurtarma.
- Harici güç kaynağı kesildiğinde pil, cihazı 35 saatten uzun süre çalıştırır.

Giriş ve Çıkış

Kablosuz Bölge	128 × kablosuz çevre birimi
----------------	-----------------------------

Bağlantı Noktaları

Dahili Pil	Dahili lityum pil
Gösterge Işığı	Eşleştirme ve çalışmayı gösteren 1 gösterge
Güç Anahtarı	1 × güç anahtarı

Fonksiyonlar

Eşleştirme Modu	Otomatik/Manuel
Sabotaj Alarmı	Evet
Uzaktan Güncelleme	Bulut güncellemesi
Yapılandırılmış Parametreler İçin Güç Kesintisi Koruması	Evet
Harici Güç Kaynağı Bağlantı Kesintisi Algılama	Evet

Genel Bakış

Alarm tekrarlayıcı, alarm paneli ile aksesuarlar arasındaki iletişim menzilini artırır ve aksesuarlardan gelen mesajları panele iletir. Aksesuarlar için ikinci bir iletişim yolu sağlayarak kablosuz güvenlik sisteminin iletişim kararlılığını ve

güvenilirliğini artırır. DMSS uygulamasında aksesuarların yolu elle seçilebilir veya sistemin otomatik seçmesine izin verilebilir. Çok katlı villalar, yerleşim alanlarından uzakdaki garajlar, bölmeli ofisler ve dükkânlar için uygundur.

Teknik Özellikler

Düşük Pil Alarmı	Evet
Arama	Sinyal gücü algılama

Kablosuz İletişim

Taşıyıcı Frekans	868.0 MHz–868.6 MHz
Verici Gücü (EIRP)	Sınır 25 mW
İletişim Mesafesi	En fazla 1,600 m (5249.34 ft) açık alanda
İletişim Yöntemi	Çift yönlü
Şifreleme Yöntemi	AES128
Frekans Atlaması	Evet

Genel Özellikler

Güç Kaynağı	12 VDC, 1.5 A
Pil Ömrü	Pil bekleme süresi: 35 h
Çalışma Ortamı	–10 °C ila +55 °C (+14 °F ila +131 °F) (iç mekân)
Çalışma Nemi	10%–90% (RH)
Ürün Boyutları	163.0 mm × 163.0 mm × 32.0 mm (6.42" × 6.42" × 1.26")
Ambalaj Boyutları	219.0 mm × 187.0 mm × 91.0 mm (8.62" × 7.36" × 3.58")
Kurulum	Duvara montaj; Masaüstü
Net Ağırlık	0.32 kg (0.71 lb)
Brüt Ağırlık	0.74 kg (1.63 lb)
Sertifikalar	CE EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020 EN 50131-3:2009 EN 50131-6:2017 EN 50131-5-3:2017 EN 50131-10:2014 EN 50136-2:2013 Güvenlik Derecesi 2 Çevre Sınıfı II
Gövde	PC+ABS

Sipariş Bilgisi

Sütunlar	Tür Model Açıklama
Alarm Aksesuarı	DHI-ARA43-W2(868) Kablosuz tekrarlayıcı

ADRES

Kethüda Mah. 43. Sk. No:12/1
Akhisar / MANİSA

TELEFON

0236 412 00 01
0532 579 95 01 (destek)

E-POSTA

destek@telmagbilisim.com

BU ÜRÜNÜN SAYFASI

telmagbilisim.com/urun/dahua-ara43-w2-868

Bu belge, üreticinin resmi İngilizce teknik dokümanının TELMAG Bilişim tarafından hazırlanan Türkçe çevirisidir. Bağlayıcı kaynak üreticinin kendi belgesidir; çeviri bilgi amaçlıdır. Kaynak dosya: dahua-ara43-w2-868-2-datasheet.pdf

Projeniz için keşif, projelendirme ve teklif: telmagbilisim.com/iletisim