

Dahua ARD912-W2(868D) — Türkçe Teknik Doküman

Teknik Özellikler (Datasheet) — Dahua ARD912-W2(868D) Kablosuz Su Baskını Dedektörü 868 MHz

Kapsanan modeller: ARD912-W2(868D)

Özellikler

- Frekans atlama ve iki yönlü iletişim, iletişim kararlılığını sağlar.
- Sinyal karıştırma algılamasını ve iletişim şifrelemesini destekler.
- Bulut güncellemesini ve güncelleme başarısız olursa otomatik geri yüklemeyi destekler.
- Ortam sıcaklığını gösterir ve aşırı ısınma alarımını destekler.
- Hassasiyet ayarı.

İşlevler

Gösterge ışığı	1; eşleştirme, güç durumu ve alarm dahil birden fazla durum için
Düğme	Güç anahtarı düğmesi
Uzaktan güncelleme	Bulut güncellemesi
Düşük pil algılama	Evet
Sabotaj	Hayır

Teknik Özellikler

Sensör	Su baskını dedektörü
Hassasiyet	Ayarlanabilir
Çalışma akımı	28.5 uA
Alarm akımı	5.8 mA

Kablosuz Özellikler

Taşıyıcı frekans	868.0 MHz–868.6 MHz
İletişim mekanizması	İki yönlü
İletişim mesafesi	Açık alanda 1,200 m (3937.01 ft) mesafeye kadar
Şifreleme yöntemi	AES128
Frekans atlama	Evet

Genel Özellikler

Güç kaynağı	CR123A × 1
Pil ömrü	Günde 1 kez tetiklendiğinde 3 yıl

Güç tüketimi	Maks. 144 mW
Çalışma sıcaklığı	İç mekân: -10 °C ile +55 °C (+14 °F ile +131 °F)
Çalışma nemi	10%–90% (RH)
Depolama sıcaklığı	-10 °C ile +55 °C (+14 °F ile +131 °F)
Depolama nemi	10%–90% (RH)
Ürün boyutları	84.7 mm × 84.7 mm × 32.5 mm (3.33" × 3.33" × 1.28")
Ambalaj boyutları	135.0 mm × 98.0 mm × 56.0 mm (5.32" × 3.86" × 2.20")
Net ağırlık	0.1 kg (0.22 lb)
Brüt ağırlık	0.2 kg (0.44 lb)
Kurulum	Düz yüzeye montaj, duvara montaj
Kasa malzemesi	PC + ABS
Koruma	IPX5
Sertifikalar	CE

Genel Bakış

Kablosuz Su Baskını Dedektörü, iç mekân borularında, banyolarda, lavabolarda, çamaşır makinelerinde ve bulaşık makinelerinde su sızıntısını algılamak için kullanılabilir. Alarm verir ve olaylarla ilgili zamanında bildirim gönderir. Kablo gerektirmeden kolay kurulur ve şifreli kablosuz iletişimi destekler.

Sipariş Bilgisi

Sütunlar	Tür Parça numarası Açıklama
Ürün	Kablosuz Su Baskını Dedektörü DHI-ARD912-W2(868D) Kablosuz Su Baskını Dedektörü

Boyutlar

Boyut çizimi başlığı mm[inch] olarak verilmiştir; çizimden okunabilir ölçü metni çıkarılmamıştır.

Kurulum

Kurulum çizimi mevcuttur; metinde ek kurulum adımı yoktur.

Uygulama

Uygulama şemasında bazı etiketler okunamadığından çevrilmemiştir.

Şekiller

Aşağıdaki çizimler üreticinin kendi belgesinden alınmıştır; üzerlerindeki yazılar özgün hâliyle İngilizcedir.



Şekil 1 — kaynak belge sayfa 1



Şekil 2 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 3 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 4 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 5 — kaynak belge sayfa 2

ADRES

Kethüda Mah. 43. Sk. No:12/1
Akhisar / MANİSA

TELEFON

0236 412 00 01
0532 579 95 01 (destek)

E-POSTA

destek@telmagbilisim.com

BU ÜRÜNÜN SAYFASI

telmagbilisim.com/urun/dahua-ard912-w2-868d

Bu belge, üreticinin resmî İngilizce teknik dokümanının TELMAG Bilişim tarafından hazırlanan Türkçe çevirisidir. Bağlayıcı kaynak üreticinin kendi belgesidir; çeviri bilgi amaçlıdır. Kaynak dosya: dahua-ard912-w2-868d-2-datasheet.pdf

Projeniz için keşif, projelendirme ve teklif: telmagbilisim.com/iletisim