

Dahua ARM982-P — Türkçe Teknik Doküman

Teknik Özellikler (Datasheet) — Dahua ARM982-P PoE Alarm Giriş Genişletme Modülü

Kapsanan modeller: ARM982-P

Özellikler

- Standart PoE ve 12 VDC güç kaynaklarını destekler.
- 8 kanallı alarm girişi ve 2 kanallı röle çıkışı.
- 0EOL, 1EOL, 2EOL ve 3EOL bölge döngüleri.
- 3 EOLR değeri: 2.7 K, 4.7 K ve 6.8 K.
- Kablosuz sinyal verisi TCP/IP ağ verisine dönüştürülüp alarm kontrol paneline gönderilebilir.
- RS-485 portları üzerinden en fazla 4 alarm tuş takımı ve 4 genişletme G/Ç modülüne bağlanır.
- Alarm verileri çevrimdışı önbelleğe alınabilir.
- Uzaktan güncelleme.

Portlar

Alarm girişi	8 kanallı dijital giriş
Alarm çıkışı	2 kanallı yerel röle çıkışı (≤ 30 VDC, 1 A, yalnızca dirençli yük)
Ağ portu	10 Mbps/100 Mbps otomatik uyarlanan Ethernet portu, standart PoE
RS-485	2 kanallı RS-485 portu; A1 ve B1 alarm tuş takımları, A2 ve B2 RS-485 genişletme G/Ç modülleri için

İşlevler

Gösterge ışığı	1, kırmızı güç göstergesi
Düğme	1, fabrika ayarlarına döndürme
Çevrimdışı önbellek	Maks. 1024 çevrimdışı veri
Uzaktan güncelleme	Evet
Sabotaj	Kasa sabotajı algılama

Teknik Özellikler

Kullanım yeri	İç mekân
Çalışma akımı	<0.1 A

Genel Özellikler

Güç kaynağı	12 VDC/POE (802.3af)
Çalışma sıcaklığı	-10 °C ile +55 °C (+14 °F ile +122 °F)

Çalışma nemi	10%–90% (RH)
Ürün boyutları	126.0 mm × 57.0 mm × 33.2 mm (4.96" × 2.24" × 1.31")
Net ağırlık	230 g (0.51 lb)
Brüt ağırlık	386 g (0.85 lb)
Kurulum	Duvara montaj
Kasa malzemesi	Elektro galvanizli sac
Sertifikalar	CE
Korozyon önleme seviyesi	Temel Koruma
Depolama sıcaklığı	–10 °C ile +55 °C (+14 °F ile +122 °F)
Depolama nemi	10%–90% (RH)
Ambalaj boyutları	187.0 mm × 164.0 mm × 58.0 mm (7.36" × 6.46" × 2.28")

Sisteme Genel Bakış

Ağ Genişletme Modülü, RS-485 modülü ile tuş takımı arasındaki iletişim mesafesini uzatır. Alarm kontrol paneliyle eşleşir; 8 kanallı yerel alarm girişi ve 2 kanallı röle çıkışı sağlar. Kurulumu kolaydır; alışveriş merkezleri, villalar ve ofis binalarında kullanılır.

Kullanım Alanı

Mağazalar, villalar ve ofis binaları için uygundur.

Sipariş Bilgisi

Sütunlar	Tür Model Açıklama
Ürün	Alarm Genişletme Modülü DHI-ARM982-P Alarm Genişletme Modülü

Boyutlar

Sütunlar	Çizim ölçüleri mm[inch]
Ölçü 1	57.0 [2.24]
Ölçü 2	33.2 [1.31]
Ölçü 3	126.0 [4.96]
Ölçü 4	115.0 [4.53]

Kurulum

Kurulum çizimi bulunur.

Uygulama

Şemada RS-485, ağ kablosu ve sinyal hattı etiketleri okunur.

Şekiller

Aşağıdaki çizimler üreticinin kendi belgesinden alınmıştır; üzerlerindeki yazılar özgün hâliyle İngilizcedir.



Şekil 1 — kaynak belge sayfa 1



Şekil 2 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 3 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 4 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 5 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 6 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 7 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 8 — kaynak belge sayfa 2

ADRES

Kethüda Mah. 43. Sk. No:12/1
Akhisar / MANİSA

TELEFON

0236 412 00 01
0532 579 95 01 (destek)

E-POSTA

destek@telmagbilisim.com

BU ÜRÜNÜN SAYFASI

telmagbilisim.com/urun/dahua-arm982-p

Bu belge, üreticinin resmi İngilizce teknik dokümanının TELMAG Bilişim tarafından hazırlanan Türkçe çevirisidir. Bağlayıcı kaynak üreticinin kendi belgesidir; çeviri bilgi amaçlıdır. Kaynak dosya: dahua-arm982-p-2-datasheet.pdf

Projeniz için keşif, projelendirme ve teklif: telmagbilisim.com/iletisim