

Finder FF-O100 — Türkçe Teknik Doküman

Teknik Özellikler (Datasheet) — Finder FF O100 Konvansiyonel Optik Duman Dedektörü

Kapsanan modeller: FF-O100

Özellikler

- Konvansiyonel optik duman dedektörü
- LED gösterge
- Paralel gösterge bağlantı imkânı (FR)
- Toz koruma çemberi
- Estetik tasarım
- EN54-7 standardı
- CPR belgeli

Teknik Özellikler

Çalışma gerilimi	20 – 30V DC
Bekleme akımı	≤40uA@24VDC
Alarm akımı	≤90mA@24VDC
Hat sonu direnci	Mevcut
Hassasiyet	Optik IR
Çalışma sıcaklığı	-10°C – +50°C
Depolama sıcaklığı	-10°C – +50°C
Bağıl nem	≤90%
Boyutlar	Ø 105x50 mm

Sipariş Alternatifleri

FF O100F	Konvansiyonel optik duman dedektörü
FF BS100F	Standart soket
FF O100FR	Paralel gösterge çıkışlı konvansiyonel optik duman dedektörü
FF BS100FR	Paralel gösterge çıkışlı standart soket

Şekiller

Aşağıdaki çizimler üreticinin kendi belgesinden alınmıştır; üzerlerindeki yazılar özgün hâliyle İngilizcedir.



Şekil 1 — kaynak belge sayfa 1

ADRES

Kethüda Mah. 43. Sk. No:12/1
Akhisar / MANİSA

TELEFON

0236 412 00 01
0532 579 95 01 (destek)

E-POSTA

destek@telmagbilisim.com

BU ÜRÜNÜN SAYFASI

telmagbilisim.com/urun/ff-o100

Bu belge, üreticinin resmî İngilizce teknik dokümanının TELMAG Bilişim tarafından hazırlanan Türkçe çevirisidir. Bağlayıcı kaynak üreticinin kendi belgesidir; çeviri bilgi amaçlıdır. Kaynak dosya: finder-ff-o100-2-datasheet.pdf

Projeniz için keşif, projelendirme ve teklif: telmagbilisim.com/iletisim