Mavili TÜRKÇE TEKNİK DOKÜMAN

Mavili ML-2710.MR — Türkçe Teknik Doküman

Teknik Ozellikler (Datasheet) — Mavili ML-2710.MR Söndürmeyi El İle Serbest Bırakma Butonu

Kapsanan modeller: ML-2710.MR

Ürün Bilgileri

Ürün kodu	ML-2710.MR
Açıklama	Maxlogic Söndürmeyi El İle Serbest Bırakma Butonu
Doküman numarası ve revizyonu	SDD-412 Rev. No:0

Özellikler

- EN 12094-3 standardına uygundur.
- Sıva altı ve sıva üstü montaja uygundur.
- Standart tüm konvansiyonel yangın söndürme santralleri ile uyumludur.
- Kolay kurulum ve kullanım sağlar.
- IP22D koruma sınıfına sahiptir.
- Şeffaf koruma kapağı ve kolay resetleme mekanizması bulunur.
- Montajı ve kablo girişlerini kolaylaştıran ergonomik arka kasaya sahiptir.
- Ergonomik resetleme anahtarı ve çalıştırma / alarm noktası bulunur.
- Üstün ve kararlı çalışma performansı sunar.

Teknik Özellikler

Besleme gerilimi	10 - 30V DC
Sükûnet / alarm akımı	0A / 60 mA max.
IP koruma sınıfı	IP22D
Renk	Sarı
Ağırlık	140 gr
Ölçüler	87 x 91 x 58 mm
Çalışma sıcaklığı	(-10°C) - (+55°C)
Depolama sıcaklığı	(-30°C) - (+60°C)
Bağıl nem	%95 (+40°C'de yoğuşmasız)

Kablo Bağlantısı

Bölge hatları	Bölge (-), Bölge (+)
Terminal işaretleri	-1 -2 +3 +4
Şemada belirtilen direnç	470R
Hat sonu direnci	Direnç değeri, kontrol panelinin belirttiği değerdir. (MG / ML - 6K8)

Şekiller

Aşağıdaki çizimler üreticinin kendi belgesinden alınmıştır; üzerlerindeki yazılar özgün hâliyle İngilizcedir.

Şekil 1 — kaynak belge sayfa 1

TELMAG BİLİŞİM & TEKNOLOJİ
Elektrik · Güvenlik · Network · Yazılım
www.telmagbilisim.com

ADRES	TELEFON	E-POSTA	BU ÜRÜNÜN SAYFASI
Kethüda Mah. 43. Sk. No:12/1 Akhisar / MANİSA	0236 412 00 01 0532 579 95 01 (destek)	destek@telmagbilisim.com	telmagbilisim.com/urun/ml-2710-mr

Bu belge, üreticinin resmî İngilizce teknik dokümanının TELMAG Bilişim tarafından hazırlanan Türkçe çevirisidir. Bağlayıcı kaynak üreticinin kendi belgesidir; çeviri bilgi amaçlıdır. Kaynak dosya: mavili-ml-2710-mr-2-datasheet.pdf

Projeniz için keşif, projelendirme ve teklif: telmagbilisim.com/iletisim